

Nr obwodu	0.1	0.2	0.3	0.4	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rodzaj lub nazwa odbioru	Ochrona przed przepięciami	Lampki sygnalizacyjne kontrola zasilania	Lampki sygnalizacyjne kontrola zasilania	Lampki sygnalizacyjne kontrola zasilania	Oswietlenie pomieszczenie A.12 , A.13 , A.14	Oswietlenie pomieszczenie A.15 , A.16	Oswietlenie pomieszczenie obwód j A.11	Oswietlenie pomieszczenie obwód 1 A.10	Gn.230 V pomieszczenie A.10,A.12,A.16	Gn.230 V pomieszczenie A.13	Gn.230 V pomieszczenie A.14	Gn.230 V pomieszczenie A.15	Gn.230 V pomieszczenie A.16-BOJLER
Rodzaj i przekrój przewodów	–	–	–	–	YDYp 3x1,5	YDYp 3x1,5	YDYp 4x1,5	YDYp 4x1,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5
Moc zainstalowana [kW]	–	–	–	–	0.72	0.35	0.15	0.08	2.1	1.5	1.2	1.8	2
ilość gniazd, zespołów gniazd, ilość opraw [szt]	–	–	–	–	10	4	4	2	7	5	4	6	1

Moc obliczeniowa [kW]

Po= Pi*kj (kj=0,6)
9,9*0,6=5,94 [kW] Io=8,94[A]

Widok rozdzielnicy RB1



3x12-36mod

TYP i PRODUCENT ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW DOWOLNY O PARAMETRACH I WYMAGANIACH NORM TAKICH SAMYCH JAK W PROJEKCIE

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ inż. JERZY KUBACKI
LĘBORK, ul. Piotra Skargi 51 , tel.59 8623665

			NR.RYS.	SKALA
Treść rysunku: Schemat rozdzielnicy RB1.	Inwestor: Powiat Lęborski 84-300 Lębork, ul.Czołgistów 5		E-10	-
			Podpis:	01.2016 r
Nazwa inwestycji: Rozbudowa i przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego	Projektował	inż. Jerzy Kubacki nr upr. BK IIF-7342/324/98		Projekt wykonawczy
Adres inwestycji: ul. I Armii WP 31 w Lęborku działka nr 184/42 obr.7	Sprawdził	inż . Krystyna Majewska nr upr. POM/0150/POOE/06		Branża elektryczna