

Nr obwodu	0.1	0.2	0.3	0.4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rodzaj lub nazwa odbioru	Ochrona przed przepięciami	Lampki sygnalizacyjne kontrola zasilania	Lampki sygnalizacyjne kontrola zasilania	Lampki sygnalizacyjne kontrola zasilania	Oświetlenie pomieszczenie B.08	Oświetlenie pomieszczenie B.07	Rezerwa	Gn.230 V pomieszczenie B.08	Gn.230 V pomieszczenie B.08	Gn.230 V pomieszczenie B.08	Gn.230 V pomieszczenie B.08	Gn.230 V pomieszczenie B.08	Gn.230 V pomieszczenie B.08	Gn.230 V pomieszczenie B.08	Gn.230 V pomieszczenie B.08	Rezerwa	Rezerwa	Przepływowy podgrzewacz wody pomieszczenie B.08	Rezerwa
Rodzaj i przekrój przewodów	–	–	–	–	YDYp 3x1,5	YDYp 3x1,5	–	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	–	–	YDYp 5x4	–
Moc zainstalowana [kW]	–	–	–	–	0.07	0.22	–	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	–	–	4	–
ilość gniazd, zespołów gniazd, ilość opraw [szt]	–	–	–	–	1	3	–	4	4	4	4	4	4	4	4	–	–	1	–

Moc obliczeniowa [kW]
Po= Pi*kj (kj=0,6)
13,89*0,6=8,34 [kW] Io=12,55[A]

TYP i PRODUCENT ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW DOWOLNY O PARAMETRACH I WYMAGANIACH NORM TAKICH SAMYCH JAK W PROJEKCIE

Widok rozdzielnicy RC



3x12-36mod

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ inż. JERZY KUBACKI LĘBORK, ul. Piotra Skargi 51 , tel.59 8623665		NR.RYS.	SKALA
Treść rysunku: Schemat rozdzielnicy RC.	Inwestor: Powiat Lęborski 84-300 Lębork, ul.Czołgistów 5	E-12	-
		Podpis:	01.2016 r
Nazwa inwestycji: Rozbudowa i przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego	Projektował: inż. Jerzy Kubacki nr upr. BK IIF-7342/324/98		Projekt wykonawczy
Adres inwestycji: ul. I Armii WP 31 w Lęborku działka nr 184/42 obr.7	Sprawdził: inż . Krystyna Majewska nr upr. POM/0150/POOE/06		Branża elektryczna