

Nr obwodu	0.1	0.2	0.3	0.4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Rodzaj lub nazwa odbioru	Ochrona przed przepięciami	Lampki sygnalizacyjne kontrola zasilania	Lampki sygnalizacyjne kontrola zasilania	Lampki sygnalizacyjne kontrola zasilania	Oświetlenie pomieszczenie A.21 , A.22 , A.23 , A.24	Oświetlenie pomieszczenie A.25 , A.26	Oświetlenie pomieszczenie obwód t A.27	Oświetlenie pomieszczenie obwód 2 A.20	Oświetlenie pomieszczenie obwód 3 A.30	Gn.230 V pomieszczenie A.20,A.26	Gn.230 V pomieszczenie A.21	Gn.230 V pomieszczenie A.22	Gn.230 V pomieszczenie A.23	Gn.230 V pomieszczenie A.24	Gn.230 V pomieszczenie A.25	Gn.230 V pomieszczenie A.26-BOJLER	Gn.230 V pomieszczenie A.31	Rezerwa	Rezerwa	Kuchnia elektryczna pomieszczenie A.25
Rodzaj i przekrój przewodów	–	–	–	–	YDYp 3x1,5	YDYp 3x1,5	YDYp 4x1,5	YDYp 4x1,5	YDYp 4x1,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	–	–	YDY 5x4
Moc zainstalowana [kW]	–	–	–	–	1	0.1	0.08	0.08	0.08	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.9	2	0.3	–	–	5
ilość gniazd, zespołów gniazd, ilość opraw [szt]	–	–	–	–	12	2	2	2	2	4	4	4	4	4	3	1	1	–	–	1

Moc obliczeniowa [kW]

Po= Pi*kj (kj=0,6)
15,54*0,6=9,33 [kW] Io=14,04[A]

TYP i PRODUCENT ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW DOWOLNY O PARAMETRACH I WYMAGANIACH NORM TAKICH SAMYCH JAK W PROJEKCIE

Widok rozdzielnicy RB2





3x18-54mod

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ inż. JERZY KUBACKI LĘBORK, ul. Piotra Skargi 51 , tel.59 8623665			NR.RYS. E-11 / SKALA -
Treść rysunku: Schemat rozdzielnicy RB2.	Inwestor: Powiat Lęborski 84-300 Lębork, ul.Czołgistów 5		Podpis: / 01.2016 r
Nazwa inwestycji: Rozbudowa i przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego	Projektował	inż. Jerzy Kubacki nr upr. BK IIF-7342/324/98	Projekt wykonawczy
Adres inwestycji: ul. I Armii WP 31 w Lęborku działka nr 184/42 obr.7	Sprawdził	inż . Krystyna Majewska nr upr. POM/0150/POOE/06	Branża elektryczna