

Nr obwodu	0.1	0.2	0.3	0.4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Rodzaj lub nazwa odbioru	Ochrona przed przepięciami	Lampki sygnalizacyjne kontrola zasilania	Lampki sygnalizacyjne kontrola zasilania	Lampki sygnalizacyjne kontrola zasilania	Oświetlenie pomieszczenie E.12	Oświetlenie pomieszczenie E.13	Oświetlenie pomieszczenie E.11	Rezerwa	Rezerwa	Gn.230 V pomieszczenie E.13	Gn.230 V pomieszczenie E.12	Gn.230 V pomieszczenie E.12	Gn.230 V pomieszczenie E.11	Rezerwa	Rezerwa	Gn.400 V pomieszczenie E.13	Gn.400 V pomieszczenie E.12	Gn.400 V pomieszczenie E.12	Rezerwa	Rezerwa	Prasa 20kW pomieszczenie E.12	Prasa 15kW pomieszczenie E.12	Rezerwa	Rezerwa
Rodzaj i przekrój przewodów	–	–	–	–	YDYp 3x1,5	YDYp 3x1,5	YDYp 3x1,5	–	–	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	–	–	YDY 5x4	YDY 5x4	YDY 5x4	–	–	YDY 5x16	YDY 5x10	–	–
Moc zainstalowana [kW]	–	–	–	–	0.87	0.15	0.29	–	–	0.6	1.2	0.9	1.2	–	–	0.5	1	0,5	–	–	20	15	–	–
ilość gniazd, zespołów gniazd, ilość opraw [szt]	–	–	–	–	12	2	4	–	–	2	4	3	4	–	–	1	2	1	–	–	1	1	–	–

Moc obliczeniowa [kW]

Po= Pi*kj (kj=0,6)

42,21*0,6=25,33 [kW] Io=38,1[A]

TYP i PRODUCENT ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW DOWOLNY O PARAMETRACH I WYMAGANIACH NORM TAKICH SAMYCH JAK W PROJEKCIE

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ inż. JERZY KUBACKI
LĘBORK, ul. Piotra Skargi 51 , tel.59 8623665

NR.RYS. E-15/1 | SKALA -

Treść rysunku: Schemat rozdzielnicy RP.

Inwestor: Powiat Lęborski, 84-300 Lębork, ul.Czołgistów 5

Podpis: | 01.2016 r

Nazwa inwestycji: Rozbudowa i przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego

Projektował: inż. Jerzy Kubacki nr upr. BK IIF-7342/324/98

Projekt wykonawczy

Adres inwestycji: ul. I Armii WP 31 w Lęborku działka nr 184/42 obr.7

Sprawdził: inż . Krystyna Majewska nr upr. POM/0150/POOE/06

Branża elektryczna